

1. Prin efectuarea unui **raport X** (informativ), se verifică dacă s-a efectuat raportul Z. Dacă s-a efectuat raport Z se trece la pasul următor; dacă nu **se efectueaza un raport Z. ATENTIE! In cazul in care ora trebuie data inapoi (-1h), trebuie asteptat minim o ora de la ultimul Z, se recomanda schimbarea orei la prima ora, in acest caz.**

2. POZIȚIONARE ÎN MOD PROGRAMARE AMEF si Modificare Data Si Ora

DP25; DP150; WP500:
Se apasa tasta: ON (pozitia: MENU PRINCIPAL pe ecran) →Se apasa tasta: 4 →Se introduce parola: 0030 →Se apasa tasta: TOTAL →Se apasa tasta: 7 →Se introduce DATA ZZ-LL-20AA →Se introduce ORA OO-MM →Se apasa tasta: TOTAL Pe ecran apare: C-Renunta/TL-Confirma →Se apasa tasta: TOTAL →Se va tipari automat un bon nefiscal cu mesajul PROGRAMARE DATA/ORĂ cu data si ora veche respectiv noua →Se revine la meniul principal cu tasta ON Notă: modelul DP25 afișează mesajul „Schimba ora de vara +/-1 Confirma(TL) Renunta (C)” la prima pornire în ziua de schimbare a orei. Se poate confirma cu TOTAL și casa de marcat face automat ajustarea orei de vară.

3. Pentru validare se emite un **raport X** si **se verifica Data si Ora**, daca nu s-a schimbat nimic, **contactati SC Inttec SRL.**